

1U HALF RASTERIZER

Rx500



3G-SDI

HD-SDI

SD-SDI

1U ハーフラックマウントサイズ 2 モジュール

■概要

Rx500は、1Uハーフラックサイズと小さいですが、多彩な機能があります。他のRxシリーズと同じモジュールが使用可能な、最小の機種です。最大2つのモジュールが装備可能です。

内部ファンは、非常に静かに動作し、内部の空気を排出します。

HD/SD-SDIに対応しており、ソフトウェアオプションで、3G-SDIに対応することも可能です。

■主な特長

- モジュール式で、ラックマウント可能
- 最大2つのモジュールが装備でき、4つのSDIチャンネルが使用可能（2チャンネル入力のモジュールを2モジュール使用時）
- 非常に信頼性が高いLinux OSを採用
- モジュールの選択にてアイやジッタ測定可能（2チャンネル入力モジュールの場合、1チャンネルでのみアイやジッタ測定可能）
- 3G/HD/SD-SDIをフルサポート（3G：オプション）
- 測定画面を、HDMI/SDI出力経由で、外部モニター（1920×1080）に出力可能（外部モニターの同時表示は、PHRX0-AAを使用時最大2チャンネル分）

- AES・EBU / Dolby E 対応（Dolby E：オプション）
- 軽量、低消費電力を実現
- 標準的な32パターンを装備した信号発生器
- 波形表示、ベクトルスコープ、データ解析が可能
- 16チャンネルのエンベデッドオーディオを装備し、レベル、位相測定が可能
- SDI入力でANCタイムコード対応
- イーサネットを使用して、ファームウェアやソフトウェアの更新が可能
- 光伝送測定可能（I/Oループモジュール：オプション）

■オプション

●ハードウェアオプション

Product Code	概要
PHRXM-A	2 入力で 1ch 波形観測モジュール
PHRXM-AE	EYE パターン付 2 入力で 1ch 波形観測モジュール
PHRXM-AG	1 入力波形観測 & 1 出力ジェネレータ
PHRXM-GG	2 出力のジェネレータ
PHRXM-AGE	EYE パターン付 1 入力波形観測&1 出力ジェネレータ
PHRXM-4AES	AES 入力 & 出力モジュール

●ソフトウェアオプション

Option Code	概要
PHRXO-3G	3G-SDI と拡張フォーマットオプション
PHRXO-SD	HD/SD-SDI データ解析 / ANC パケット解析オプション
PHRXO-EA	拡張 EYE パターン測定(ジッタ表示)
PHRXO-2K	2K フォーマット SDI ジェネレータオプション
PHRXO-AA	2 入力の同時波形表示 / 解析表示オプション (PHRXM-A, AE 入力モジュールを 2 つ以上装備時)
PHRXO-BDA	Dolby E 解析オプション
PHRXO-BDG	Dolby E ジェネレータオプション

※ 本カタログに記載された内容は、製品の改善のためお断り無く変更することがあります。